

JFS-381

Блок автоматического включения резервных усилителей



Функциональные особенности

- Автоматическое включение резервного усилителя в случае неисправности основного во время аварийного оповещения или при передаче важного сообщения
- При неполадках в усилителе горит светодиодный индикатор и подается звуковая сигнализация
- Питание от сети переменного тока (220 В) или источника постоянного напряжения (24 В)

Спецификация

Количество обслуживаемых усилителей	8 основных усилителей
	1 резервный усилитель
Аудио вход / Вход усилителя	1:1
Выход усилителя / Линия громкоговорителей	1:1
Частотная характеристика	менее -0,5 дБ (20 Гц - 20 кГц)
Отношение сигнал/шум	более 86 дБ
КНИ	менее 0,005%
Перекрестная помеха	более 80 дБ
Потребляемая мощность	12 Вт
Питание	переменный ток: 220 В / 230 В / 240 В, 50 / 60 Гц
	постоянный ток: 24 В
Габаритные размеры (мм)	483(Ш) X 133(В) X 350(Г)
Вес	7 кг